

SERIE 0 (Normal)

**FUNCIONAMIENTO**

NORMAL	Sin impulso eléctrico: Cerrado - Con impulso eléctrico: Abierto
010	Sin memoria: apertura sólo mientras dura el impulso eléctrico.
020	Sin memoria: apertura sólo mientras dura el impulso eléctrico. Palanca de desbloqueo.
030	Con memoria: al recibir el impulso eléctrico queda desbloqueado hasta su apertura.
040	Con memoria: al recibir el impulso eléctrico queda desbloqueado hasta su apertura. Palanca de desbloqueo.



INVISIBLE	Sin impulso eléctrico: Cerrado - Con impulso eléctrico: Abierto
030INV	Con memoria: al recibir el impulso eléctrico queda desbloqueado hasta su apertura. Sin pivote de memoria.
040INV	Con memoria: al recibir el impulso eléctrico queda desbloqueado hasta su apertura. Sin pivote de memoria. Palanca de desbloqueo.

INVERSO	Sin impulso eléctrico: Abierto - Con impulso eléctrico: Cerrado
011	Sin memoria: apertura sólo mientras se interrumpe el impulso eléctrico.
021	Sin memoria: apertura sólo mientras se interrumpe el impulso eléctrico. Palanca de desbloqueo.

ARMADURA

MODELO	MEDIDAS EXTERIORES (mm)	MEDIDAS HUECO (mm)
900	25 x 130	
901	25 x 160	
902	25 x 250	12 x 74

* Para más detalles, consultar diagramas en página 74.

ACABADO**G (gris)****D (dorado)****X (inox)****OR (oro)****B (bronce)****C (cromo)****NI (níquel)****BL (blanco)****NE (negro)****VOLTAJE**

ESTÁNDAR	12 Voltios Corriente Alterna (12 Vac)
-12VC	12 Voltios Corriente Continua (12 Vdc)
-24VA	24 Voltios Corriente Alterna (24 Vac)
-24VC	24 Voltios Corriente Continua (24 Vdc)

CONFECCIÓN DE CÓDIGO

010			G		
020			D		
030			X		
040			OR		
030INV	+	900	+	B	
040INV		901		C	
011		902		NI	
021				BL	
				NE	
					-12VC
					-24VA
					-24VC

** Sólo en caso*

* Sólo en caso de voltaje distinto al estándar

Ejemplos de confección de código:

020 + 901 + G = 020901G

030INV + 902 + X + -24VA = 030INV902X-24VA